

판타지아극장

Fantasia Theatre

1. 일반 정보 General Information			
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	복사골문화센터 Boksagol culture center	
	극장명 Name of Auditorium	판타지아 극장 Fantasia Theatre	
주소 Address	주소 Address	부천시 원미구 장말로 107 (우) 14596 107, Jangmal-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea	
일반 General	개관일 Opened on	2008년 4월 April 2008	
	운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation	
	객석규모 Capacity	181(일반석 General 178, 장애인석 Handicapped 3)	
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle	
전화 Telephone	대표전화 General Phone	032-320-6373	
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.bcf.or.kr/	

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby			
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	181	
	장애인석 Handicapped Seats	3	
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)	
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A	
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-	
로비 Lobby	매표소 Box Office	○	
	물품보관소 Cloak Room	X	
	디스플레이 방침 Display Policy	포스터 Poster / 배너 Standing banner / 포토존 Photo zone : 협의 필요 Consultation with the company	
	공연 모니터 Show Monitor Screen	X	
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	서울 지하철 1호선 송내역 2번 출구 songnae(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins by walk	
	버스 by Bus	복사골문화센터 Boksagol culture center(경기 11-066, 경기 11-080, 경기 11-050) : 8,16,25,70,606,1,7-3,7-4,23,27,33,53,302,700,1001,1300,1301,1601,8106,8906,9008,16,23-1,	
	자가운전 by Car	송내역앞 교차로에서 중동대로를 따라 북쪽으로 약 1km 직진 후 복사골문화센터 사거리에서 좌회전 후 부천소방서를 지나 민영유치원앞 교차로에서 우회전 후 70m 직진후 우측 지하주차장 입구	
주차 Parking	주차비 방침 Parking Fee	부천도시공사 주차사업부 주차혁신팀(TEL : 032-340-0923) / 장치반입 차량은 협의 후 장치반입구 앞 주차 가능	
비고 Remarks	*아트홀 주차장은 '부천도시공사'가 운영 Parking lot in ArtHall is run by 'Bucheon Communities Corporation'		

3. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			

4. 분장실 Dressing Rooms									
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
-	x	1	좌측 옆무대 끝	5	x	x	x	x	
비고 Remarks		※무대 내부 화장실 사용가능							

5. 반입구 Loading Dock			비고 Remarks
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W1680 × H2050	
	분장실로 to Dressing Room	W840 × H2050	

6. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
끝막 Draw Curtain	W8000 × H4000	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 1
	W8000 × H4000	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 2
	W8000 × H4000	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain
머리막 House Borders / 다리막 House Legs / 흑막 House Blacks / 망사막 Scrims / 막봉 Bottom Pipes	-				

7. 무대기계설배내역 & 비품목록내역					
	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark
무대 기계 설비 내역	APRON STAGE LIGHT BATTEN	8,000L		1	원치
	NO.1 셋 바튼	8,000L		1	원치
	NO.1 드로우 커튼	8,000L x 4,000H		1	원치
	NO.2,3 드로우 커튼	8,000L x 4,000H		2	수동

8. 조명시스템 정보 Lighting System Information

콘솔 Console	제조사 Manufacturer			ETC	
	모델명 Model			ION	
	출력회로수 Q'ty of Out Channels			1024	
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)			2	
	객석 조명 입력 House Light Control	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			<input type="checkbox"/> 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			<input type="checkbox"/> 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			<input type="checkbox"/> 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes			<input type="checkbox"/> 없음 No
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes			<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No
디머 Dimmers	모델명 Model	MODULES			
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w		
		48	4000		
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No		
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	다이렉트 RD(Road direct)	수 Quantity	용량 w		
	6	4000			
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~10	조명봉 1 #1 Ceiling Light	10	40000	1:2
	11~20	조명봉 1 #1 Sus Light Batten	10	40000	1:2
	21~29	조명봉 1 #2 Sus Light Batten	9	36000	1:2
	30~39	조명봉 1 #3 Sus Light Batten	10	40000	1:2
	40~43	하늘막상단조명 Sky CYC. Light	4	16000	1:6
	44~45	좌우측 플로어포켓 1 #L1 & R1 Floor Pocket	2	8000	1:2
	46~47	좌우측 플로어포켓 2 #L2 & R2 Floor Pocket	2	8000	1:2
	48	객석등 House Light	1	4000	

9. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory

형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument						
Fresnel Spotlight	48	Marumo	650	8	-	
ERS	6	ETC / Source Four	750	6.25	50	
PAR Light	10	- / PAR 64(62)	1000	10		
CYC. Light	16	-	300	-	-	
LED PAR	6	KUPO(6ch)	150	-	-	
특수효과 Special Effects Devices						
Strobe	1			-	-	
Fog Machine	1	Antari /	1500	-	-	
액세서리 Accessories						
Iris	3	-	-	-	-	
Gobo Holder	다수	-	-	-	-	
Boom & Stand	4	-	-	-	-	Short Size
	2	-	-	-	-	Roller type
연결선 Cable						
1:1	다수	-	-	-	-	
1:2	다수	-	-	-	-	

10. 음향 시스템 정보 Sound System Information

음향조정실 Control Room System				
	제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity
콘솔 Console	Yamaha / O2R96	Mono 24	Omni 8	1
CD 플레이어 Compact Disc Player	Numark / MP102	-	-	1
객석 스피커 House Speaker				
위치 Location	Main Speaker Left		Main Speaker Right	
제조사 Manufacturer/ 모델 Model	L-ACOUSTICS / 115XT-HIQ		L-ACOUSTICS / 115XT-HIQ	
수량 Quantity	2		2	
Moveable	No		No	
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	L-ACOUSTICS / LA4		
	수량 Quantity	1		
	Detachable	-		
연결 Connection	Output from	Yamaha / O2R96		
	Re-patchable	Yes		
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system		
	모델 Model	L-ACOUSTICS / LA4		
위치 Location	Stage Monitor Speaker			
제조사 Manufacturer / 모델 Model	ATAKA / QAX-8			
수량 Quantity	2			
Moveable	Yes			
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Powered		
연결 Connection	Output from	Yamaha / O2R96		

11. 음향 장비 목록 Sound Equipment Inventory

창고 Storage					
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser EM2050	4	
		Transmitter	Sennheiser SK2000	4	
		Handheld	Sennheiser SKM2000	4	
마이크 스탠드 Mic. Stand	Long Boom Type		K & M / 211/1 BOOM ARM	5	
기타장비 Miscellaneous	Junction Box		TSI / AMB-1200	2	
빔 프로젝터 Projector	Projector		NEC / PA-672W	1	6,700Ansi Lumens
멀티패치 Multi Patch	48P-12A/TYPE1 2x48x1RU				
	24CHANNEL AUDIO MULTI IN/OUT PANEL				

12. 서비스 정보 Special Services

병원 Hospital	순천대학교 부천병원 1899-5700, 카톨릭대학교 부천성모병원 1577-0675
약국 Pharmacy	승인약국 032-323-0209
숙박 Accommodation	고려호텔 032-329-0001, 텐호텔 032-324-2929
식당 Restaurant	고기랑찌개랑 032-323-7720
편의점 (잡화) Grocery	상동할인마트 032-323-5137, 이마트 부천점 032-610-5123, GS25 상동삼익점 032-322-3112
철물점 Hardware Store	대일철물건재상사 032-612-9124, 한빛철물마트 032-323-4329
택시 (콜) Taxi	부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444
응급차 Emergency	부천소방서 상동119안전센터 032-650-4562

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등

Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accommodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.